


EasyPhone 3G

הטלפון הסלולרי המוביל למבוגרים

NP-03



מדריך למשתמש




1. הוראות שימוש כלליות

1.1. טעינה באמצעות מחבר טעינה USB או תחנת עגינה

- חבר את מתאם המתח למיני שקע USB לטעינה.
- חבר את תקע מתאם המתח.

מטעמי בטיחות, השתמש אך ורק בתקע מתאם המתח שסופק עם מכשירך.

1.2. הפעלה/כיבוי של הטלפון

הדלקה: לחץ לחיצה ארוכה על  אם הגדרת קוד PIN, עליך להזין את הסיסמה. הקש את הסיסמה ולחץ על המקש הירוק לאישור. הטלפון יידלק. (ברירת המחדל של הקוד הוא 1122)

אזהרה: אם יוקש קוד שגוי שלוש פעמים, כרטיס ה-SIM יינעל, והמכשיר יבקש ממך קוד PUK. (לביטול הנעילה תצטרך לפנות לספק שירותי האינטרנט שלך)

כיבוי: במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על  כדי לכבות את הטלפון.



מקש ניווט

מקשי תפריט

ראשי ואישור

מקש מענה לשיחה

לוח מקשים

מיקרופון

מסך

מקשי שמע

הגברה/החלשה

מקש

ניתוק/כיבוי

המקול

פנס / SOS

מכסה אחורי

גישה לסים/סוללה

1.3 תפקידי המקשים

<p>לחץ על מקש זה כדי לענות לשיחה נכנסת. במצב המתנה: לחץ על מקש זה כדי להציג את רשימת השיחות</p>	 <p>מקש חיוג (מקש ירוק)</p>
<p>לחץ לחיצה ארוכה על מקש זה להדלקה. לחץ לחיצה ארוכה על מקש זה לכיבוי. לחץ עליו במסך שאינו לעריכה כדי לחזור למצב המתנה.</p>	 <p>מקש ניתוק (מקש אדום)</p>
<p>בביצוע פעולה: הזזת הסמן מעלה</p>	 <p>מקש ניווט (מעלה)</p>
<p>במצב המתנה: לחיצה על אישור לשימוש בלוח השנה בביצוע פעולה: הזזת הסמן מטה</p>	 <p>מקש ניווט (מטה)</p>
<p>לחיצה קצרה: הזנת סולמית לחץ על מקש זה לשינוי מצב פרופיל השתק/כללי</p>	 <p>מקש סולמית (#)</p>
<p>לחיצה קצרה: הזנת *, P, +.</p>	 <p>מקש כוכבית (*)</p>
<p>במצב המתנה: הקש לנעילה הקש לביטול נעילה</p>	<p>מקש נעילה</p>
<p>במצב המתנה: לחץ "+" להגברת עוצמת השמע לחץ "-" להנמכת עוצמת השמע במצב שיחה: התאם את עוצמת השמע של השיחה</p>	 <p>מקשי עוצמת קול</p>

2. שיחות

מרגע ששיחה מתחברת, משך השיחה יוצג על המסך. אם השיחה אינה מצליחה להתחבר, יתכן שהמספר שחויג תפוס או שקווי הרשת עמוסים ברגע זה. אם הוגדר במכשיר חיוג חוזר אוטומטי, המכשיר יבצע חיוג חוזר באופן אוטומטי. "שיחה נדחית" היא שיחה אסורה לחיוג, באפשרותך להגדיר הגבלת שיחות. אם חייגת מספר הקיים בזיכרון הטלפון, שם המתקשר יוצג על המסך. לחץ על מקש הניתוק כדי לסיים את השיחה.

2.1 מענה לשיחה נכנסת

במהלך שיחה באפשרותך להחליף שיחה, לעבור למצב השתק, לחפש אנשי קשר, ועוד. אם תיכנס שיחה חדשה, הטלפון ישמיע התראה קולית. אם תענה לשיחה החדשה, השיחה הקודמת תישאר בהמתנה.

2.2 דחיית שיחה



כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הניתוק

2.3 התאמת עוצמת השמע

באפשרותך להתאים את עוצמת השמע במהלך שיחה על ידי לחיצה על הלחצנים "+", "-", ו"-" בצד המכשיר.

3. הודעות

3.1 הודעה

כתיבת הודעה חדשה

- **שליחה:** שלח הודעת טקסט לנמען
- **שיטת קלט:** החלף שיטת קלט
- **הזנת תבנית:** כתוב הודעה כמו בהודעת הטקסט
- **הזנת מספר איש קשר:** הזן את מספר איש הקשר

- **הזנת שם איש הקשר:** הזן את שם איש הקשר
- **שמירה לטיטות:** שמור את ההודעה בתיבת הטיטות

3.2. תיבת הודעות נכנסות

קרא הודעות שנכנסו

- **השב:** שלח הודעת תשובה לשולח
- **חייג לשולח:** התקשר לשולח
- **העבר:** העבר את ההודעה הנוכחית למנעים נוספים
- **מחיקה:** מחק את ההודעה הנוכחית
- **מחק הכל:** מחק את כל ההודעות בכרטיס ה-SIM

3.3. מידע

- **שמירה בטלפון:** שמור את ההודעה
- **העתקה לטלפון/ כרטיס ה-SIM:** העתק את ההודעה הנוכחית לזיכרון הטלפון/ כרטיס ה-SIM
- **העברה לטלפון/ כרטיס ה-SIM:** העבר את ההודעה הנוכחית לזיכרון הטלפון/ כרטיס ה-SIM
- **העתק הכול:** העתק את כל ההודעות לזיכרון אחר; [תבניות]: הכנס חדשות מועדפות, ערוך, מחק וכדומה. [הגדרות SMS]: מגדיר את המידע בכרטיס ה-SIM [הגדרת קובץ תצורה] התפריט מציג את אפשרויות כרטיס ה-SIM
- כתובת SMSC (שירות הודעות טקסט קצרות)
- שליחת דוח
- נתיב חזרה
- [מצב זיכרון]: מציג את מצב זיכרון כרטיס ה-SIM/ הטלפון
- [אחסון מועדף]: בחר אחסון מועדף, כרטיס SIM או הטלפון
- [שרת דואר קולי]: בחר את שרת הדואר הקולי של כרטיס ה-SIM

- **עריכה:** הוסף ושנה את מספר שרת ההודעות הקוליות שלך
- **התקשרות לדואר הקולי:** התקשר למספר הדואר הקולי הנוכחי

הערה:
הדואר הקולי צריך להיות נתמך על ידי הרשת המקומית

4. ספר הטלפונים

מספר אנשי הקשר המקסימלי שאפשר לאחסן בטלפון ובשני כרטיסי ה-SIM הוא 300.

4.1 תפריט ספר הטלפונים

- חיפוש מהיר: ערוך חיפוש מהיר באמצעות הזנת מקשי האותיות ברשימה של ספר הטלפונים
- הוספת איש קשר חדש: הסף איש קשר חדש, הזן את השם ואת מספר הטלפון.
- שלח הודעת טקסט
- התקשרות: התקשר לאיש הקשר
- עריכה: ערוך את הנתונים המוזנים
- מחיקה: מחק איש קשר נבחר מתוך הרשימה
- העתק: העתק מכרטיס ה-SIM אל זיכרון הטלפון
- שלח כרטיס ביקור: שלח באמצעות שיטות שונות.
- הוספה לרשימה שחורה: הוסף אנשי קשר לרשימה שחורה

4.2 הגדרות ספר הטלפונים

- חיוג מהיר: באפשרותך להגדיר מספר מבין הספרות 2-9 לחיוג מהיר לאנשי קשר מובחרים. במסך ההמתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש המתאים כדי לחייג למספר הרצוי.

- נתוני הבעלים: הזן את נתוני בעל הטלפון
- מצב הזיכרון: צפה בשימוש/ פנה מקום בכרטיס ה-SIM/ הטלפון
- העתקת אנשי קשר: העתק נתונים מזיכרון הטלפון לכרטיס ה-SIM או להפך.
- העברת אנשי קשר: העבר נתונים בין כרטיס ה-SIM לבין הטלפון.
- מחיקת כל אנשי הקשר. מחק את כל אנשי הקשר מזיכרון הטלפון או מכרטיס ה-SIM.

5. הגדרות

5.1. כללי

- באפשרותך לגשת לכל הפונקציות דרך התפריטים השונים.
- השתמש במקשי החצים כדי לגלול דרך תפריטים והרשימות (כגון ספר הטלפונים).
 - לחץ על BACK (חזרה) כדי לחזור למסך הקודם.
 - לחץ על OK (אישור), כדי להתקדם למסך הבא.

5.2. הגדרת שיחה:

באפשרותך להגדיר שיחה מזוהה, שיחה ממתינה, הפניית שיחות, חסימת שיחות, מעבר בין קווים, וקבוצת מתקשרים.

5.3. הגדרות טלפון:

בתפריט זה באפשרותך להגדיר את השעה והתאריך, לתזמן הפעלה וכיבוי, לבחור העדפות שפה (ישנן 4 שפות לבחירה: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית) ושיטת קלט, להגדיר את הברכה שתוצג על הצג מסך ההמתנה, ולהגדיר קיצורי דרך לפונקציות עיקריות.

5.4. הגדרות רשת

בתפריט זה תוכל לבחור את השיטה לבחירת ספק או ספקי כרטיס ה-SIM.

5.5. הגדרות אבטחה

השתמש בתכונה זו כדי להגדיר את נעילת כרטיס ה-SIM ולהחליף סיסמה אישית.

5.6. הגדרות חירום

מעבר בין מצבים: הפעלה/השבתה
בחר השבתה: פונקציית החירום תושבת.
הגדרת מספרי חירום: באפשרותך להגדיר עד חמישה מספרי חירום. אם פונקציית החירום מופעלת, הטלפון יחייג את חמשת המספרים הללו באופן אוטומטי.

5.7. פנס

להדלקה/כיבוי הפנס, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניווט האמצעי.

6. ממשק השיחות

בממשק השיחות תוכל לבצע הפעולות הבאות:

- שיחות שלא נענו: צפה ברשימת השיחות שלא נענו.
- שיחות שחויגו: צפה ברשימת השיחות שחויגו.
- שיחות שהתקבלו: צפה ברשימת השיחות שהתקבלו.
- מחק את רשומות השיחות: מחק את רשומות השיחות שלא נענו, השיחות שחויגו או השיחות שהתקבלו.
- זמני השיחות: הצג את זמן השיחה האחרונה ואת זמני השיחות הנוספות

- עלות השיחות: חשב את העלות השיחה האחרונה, סה"כ השיחות, וכו'.
- מונה הטקסטים: הצג נתונים על הודעות שנשלחו והודעות שהתקבלו.
- מונה הודעות GPRS: מציג נתוני GPRS בבתים.

©2016 כל הזכויות שמורות

